

TESTBOY 20 Plus

Fremdspannungsgeschützter Durchgangsprüfer

Der Testboy 20 Plus ist die Weiterentwicklung von Deutschlands meistverkauftem Durchgangsprüfer Testboy 2. Er erkennt dank des berührungslosen Spannungssensors Wechselspannungen durch die Isolierung hindurch. Defekte Lampen in Weihnachtslichterketten o. ä. werden sekundenschnell und präzise angezeigt. Der eingebaute Stromwarner warnt vor lebensbedrohlicher Spannung. Die Elektronik ermöglicht zudem die einpolige Phasensuche.

Ihre Vorteile:

- | zuverlässiger Durchgangsprüfer
- | berührungsloser Spannungssensor
- | Hochleistungs-LED-Taschenlampe

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

TESTBOY 20 Plus

Überspannungskategorie	CAT II 300 V
integr. LED-Taschenlampe	ja
Durchgangsprüfung	optisch 0–20 Ohm akustisch 0–250 Ohm
Norm	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Prüfspannung	4,5 V
Prüfstrom	optisch ~10 mA akustisch ~2 mA
Fremdspannungsschutz	bis 300 V
Abmessungen	120 x 60 x 30 mm
Gewicht	90 g (ohne Batterien)
Lieferumfang	2 Messleitungen
Zubehör (optional)	Krokoklemme Bereitschaftstasche

